

BLU-RAD P2805



Sağlam, Güvenilir, Uygun Maliyetli Haberleşme

İnce yapısı, hafif ve ergonomik tasarımı ile P2805, güvenlik uygulamaları, dağcılık/kamp alanları, arama-kurtarma faaliyetleri ve etkinlik organizasyonları gibi birçok faaliyet alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- 16 PMR Kanalı
- 500mW Çıkış Gücü
- Sesli Uyarı Fonksiyonu
- Pil Tasarrufu Özelliği
- VOX Özelliği
- 1000mah Li-Ion Batarya

GENEL ÖZELLİKLER

Frekans Aralığı	PMR446MHz
Kanal Kapasitesi	16 Kanal
Kanal Aralığı	12.5KHz
Çalışma Voltajı	3.7VDC \pm 20%
Frekans Kararlılığı	\pm 2.5ppm
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~ +55°C
Boyutlar	136x56x21mm (Anten Dahil)
Ağırlık	113g (Batarya dahil)

VERİCİ ÖZELLİKLERİ

Çıkış Gücü	500mW
Maksimum Sapma	\pm 5kHz
Akım	1000mA
Ses Tepkisi	+7 ~ -12.5dB

ALICI ÖZELLİKLERİ

Hassasiyet (@12dB SINAD)	0.16uV
Squelch Hassasiyeti	0.20uV
Intermodülasyon	50dB
Akım	100mA
Ses Çıkış Gücü	300mW

Yetkili Satıcı



İnsan sağlığı-güvenliği, EMC ve radyo spectrumunun verimli kullanımı ile ilgili Avrupa Birliği Radyo Ekipmanı Direktifi (RED 2014/53/EU) 'ne uygun olarak üretilen P2805, ergonomik ve hafif yapısı ile kullanımı kolay bir telsizdir. P2805, pil tasarrufu özelliği ile size uzun süreli kullanım sağlarken USB şarj özelliği ile de her türlü ortamda cihazınızı şarj edebilme imkanı sunar.

İNCE VE KULLANIMI KOLAY

İnce yapısı ve kaliteli, sağlam kasası ile P2805 kullanıcı dostu bir telsizdir. Kısa anteni ve kavisli kenarları ile cep ve çantada kolayca taşınabilir.

TARAMA

P2805 telsizlerde bulunan tarama özelliği ile diğer kanallardaki görüşmeler de dinlenebilir.

UZUN ÖMÜRLÜ BATARYA

Belli bir süre sinyal almazsa veya göndermezse P2805, pil tasarrufu moduna geçer. Tekrar bir aktivite olana kadar tasarruf modunda kalır. Bu sayede tek şarj ile cihaz uzun süre kullanılabilir.

USB VE MASAÜSTÜ ŞARJ OPSİYONLARI

BLU-RAD P2805, hem USB üzerinden hem de masaüstü şarj istasyonu üzerinden şarj edilebilir. 6'lı şarj istasyonu bulunmaktadır.

VOX

VOX özelliği ile P2805 eller serbest konuşmayı da destekler. Ayrıca telsize harici kulaklık ve mikrofon da takılabilir.